



x15

## Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 230VAC 1000VA- réf.210511

Réf : 111967 - gamme : Source centrale

**Garantie** : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Batterie technologie plomb étanche sans entretien, pour source centrale d'éclairage de sécurité
- Tension 15x12V
- Capacité 9AH

## Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 230VAC 1000VA- réf.210511



Réf : 111967

### Caractéristiques techniques

|   |              |
|---|--------------|
| Adapté à une charge rapide                    | Oui          |
| Température ambiante (Min-Max)                | 0°C - 40°C   |
| Hauteur, borne comprise                       | 65mm         |
| Capacité                                      | 9000mAh      |
| Boîtier en plastique                          | Oui          |
| Désignation des dimensions                    | Bloc         |
| Température de stockage (Min-Max)             | -10°C - 50°C |
| Poids   | 41700g       |
| Tension nominale                              | 12V          |
| Type de borne                                 | Fiche plate  |
| Sans halogène                                 | Oui          |
| Autre désignation                             | Autre        |
| Désignation IEC                               | Autre        |
| Résistance aux chocs (IK)                     | Autre        |
| Modèle  | Plomb        |
| Précâblé                                      | Non          |
| Nombre de cellules                            | 5            |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui          |
| Bloc d'accus                                  | Non          |
| Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)  | Non          |
| Largeur                                       | 95mm         |
| Longueur                                      | 151mm        |