x5

# Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 230VAC 2000VA-réf.210513

Réf : 111968 - gamme : Source centrale

**Garantie :** 2 ans

## Caractéristiques produit

- Batterie technologie plomb étanche sans entretien, pour source centrale d'éclairage de sécurité
- Tension 5x12V
- Capacité 55AH

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

x5

## Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 230VAC 2000VA- réf.210513

Réf : 111968

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Adapté à une charge rapide | Oui |
| Température ambiante (Min-Max) | 0°C - 40°C |
| Hauteur, borne comprise | 138mm |
| Capacité | 55000mAh |
| Boîtier en plastique | Oui |
| Désignation des dimensions | Bloc |
| Temperature de stockage (Min-Max) | -10°C - 50°C |
| Poids | 86000g |
| Tension nominale | 12V |
| Type de borne | Borne à vis |
| Sans halogène | Oui |
| Autre désignation | Autre |
| Désignation IEC | Autre |
| Résistance aux chocs (IK) | Autre |
| Modèle | Plomb |
| Précâblé | Non |
| Nombre de cellules | 5 |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Bloc d'accus | Non |
| Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
| Largeur | 208mm |
| Longueur | 229mm |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.