

## Diffuseur lumineux non autonome



### Diffuseur d'alarme visuelle permettant :

- D'alerter en cas d'alarme incendie, les personnes sourdes et malentendantes sur la nécessité d'évacuer les lieux

Désignation	Diffuseur lumineux 2 Cd non autonome
Référence	<b>367 300</b>
Série	Diffuseur lumineux non autonome
Fonction	Alarme visuelle d'évacuation
Technologie	LEDs
Type	Flash rouge
Intensité lumineuse	2 Cd
Fréquence de clignotement	1 Hz
Certification	NF SSI, CE DPC
Conforme aux normes	NF EN 54-23
Pose	Encastrée (boite d'encastrement 1 poste)
Classe	II
Degrés de protection	IP 21 C / IK 04
Alimentation	12 à 48 Vcc (+/- 10%)
Consommation moyenne	12 Vcc = 14 mA 24 Vcc = 16 mA 48 Vcc = 18 mA
Dimensions L x l (mm)	82 x 82