



# Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie

Réf: 140131

Réf: 140131



#### Caractéristiques produit

- Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent (y compris avec des blocs [BAES + BAEH] et DBR). Permet en une seule manœuvre à distance, la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé non fourni). Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme. Permet pour les ERP comportant des locaux à sommeil : la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale et l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale
- · Permet le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale et la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - Signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie - Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal
- Capacité de 63 BAES, et fourni avec 10 ans de communication sur le réseau LTE-M d'Orange
  Permet de surveiller l'état d'une installation de sécurité composée de BAES, de BAAS et d'alarme type 4 et de reporter les défauts (type de défaut BAES, ref, interruption communication...) sur l'application Ura EVA
- Permet de reporté les défauts de l'installation sur sa face avant.

### **Avantages**

Permet de la visualisation de l'ensemble de vos installations sur une web application

#### Les @ produit Installation

Multifonctions : une seule référence pour répondre à tous les types d'installations, et à toutes les typologies d'exploitation

### Les @ produit Usage

Suivi global et centralisé de l'ensemble des installations de sécurité des ERP d'un exploitant, pour les bâtiments bénéficiant d'une connexion internet

## Produits associés et accessoires

Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie

Centrale pour BAES Adressables 10 modules DIN avec interface TCP/IP livré avec son logiciel Uravision sur Réf : 140110

clé USB

## Pièces détachées

Références

111917





# Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie

Réf : 140131

## Caractéristiques techniques

Résistance aux chocs (IK)	IK04
Courant d'alimentation	0.05A - 0.15A
Hauteur	67mm
Temperature de stockage	-5°C - 50°C
Classe de protection (IP)	IP20
Tension d'alimentation	207V - 253V
Equipé d'un porte étiquette	Oui
Capacité des bornes	1.5mm² - 2.5mm²
Type de tension	AC
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Rail DIN
Sans halogène	Oui
Nombre de bornes	15
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - 40°C
Neutre obligatoire	Oui
Consommation en veille	10mA
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Longueur	84mm
Largeur	71mm