

Passerelle de configuration pour adressage des BAES et télécommandes



Réf : 140132

 **FABRIQUÉ
EN FRANCE** Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Permet de commissionner les télécommandes connectées sur la web application ura.eva.fr
- Communique avec les BAES SATI Connectés et les BAES Adressables avec l'application Close Up
- Rechargeable à l'aide d'un cordon mini USB

Avantages

Visualisation de l'avancée de l'adressage des BAES d'une installation, enregistrement de plusieurs fichiers d'installation de BAES Adressables possibles

Les produit Installation

Adressage des BAES à distance (jusqu'à 8m) avec la communication IR et la liaison BLE avec le smartphone

Les produit Usage

Le commissionnement des télécommandes connectées peut se réaliser secteur présent comme absent grâce à la communication NFC

Produits associés et accessoires

Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie

Réf : 140130

Passerelle de configuration pour adressage des BAES et télécommandes



Réf : 140132

Caractéristiques techniques

Hauteur	136.8mm
Température de stockage	-20°C - 70°C
Equipé d'un porte étiquette	Non
Type de tension	DC
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Type de borne	Non applicable
Mode de pose	Non applicable
Sans halogène	Oui
Température d'utilisation /d'installation	-5°C - 45°C
Neutre obligatoire	Non
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Longueur	64.35mm
Largeur	44.6mm