Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 48VDC 720W - réf.210212



x4

Réf : 111963 - gamme : Source centrale

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Batterie technologie plomb étanche sans entretien, pour source centrale d'éclairage de sécurité
- Tension 4x12V
- Capacité 28AH

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



x4

Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 48VDC 720W - réf.210212

Réf : 111963

Caractéristiques techniques

Adapté à une charge rapide	Oui
Température ambiante (Min-Max)	0°C - 40°C
Hauteur, borne comprise	125mm
Capacité	28000mAh
Boîtier en plastique	Oui
Désignation des dimensions	Bloc
Temperature de stockage (Min-Max)	-10°C - 50°C
Poids	36400g
Tension nominale	12V
Type de borne	Borne à vis
Autre désignation	Autre
Désignation IEC	Autre
Résistance aux chocs (IK)	Autre
Modèle	Plomb
Précâblé	Non
Nombre de cellules	5
Contiens Batteries	Oui
Bloc d'accus	Non
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)	Non
Largeur	175mm
Longueur	165mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.